

PIROS A1 SIM Kártyás Smartwatch okos óra használati útmutató

1. Összekapcsolás

Első lépésben a bekapcsoló gombot 3 mp-ig nyomva tartjuk, majd belépünk a menübe és megkeressük a "Quick response" alkalmazást, melyet futtatunk. Ekkor megjelenik egy QR kód, amit az okos telefonunkkal beolvasunk és betöltődik a <http://c3.cli.im/FT5K1A> oldal, mely egy átirányítás a BT Notification nevű szoftver tényleges oldalára.

A BT Notification alkalmazást elindítva beugrik a telefonon a Kisegítő lehetőségek, ahol be kell kapcsolnunk funkciót, hogy a telefon adatait az okos óra elérhesse. Ezt követően a telefonon is aktiváljuk a Bluetooth-t és összepárosítjuk a két eszközt, melyet követően az okos óra használatra kész.

2. Használat

A Home gomb ismételt megnyomásával az aktuális idő egy analóg órán jelenik meg. 3 féle mód közül választhatunk; melyhez csupán a képernyő közepét kell megérintenünk röviden.

A főképernyőn digitális formában jelenik meg az idő, valamint a felső státusz sorban a hang és BT aktivitás, míg a jobb felső sarokban a SIM kártyához tartozó térerő jelenik meg.

Középen egy tárcsázó és egy telefonkönyv ikon látható, mely a telefon által elérhető funkciókat helyezi előtérbe. Alul a Menü és a Beállítások opció látható.

Beállíthatjuk manuálisan is az időt és az időzónát, valamint rábízhatjuk ezt a szinkronizációra is.

Továbbá elérhetők a biztonsági, a hívás- és az értesítő beállítások is.

A menübe belépve az alábbi alkalmazásokat figyelhetjük meg:

Dialer, Messaging, Phonebook, Call logs, Remote notifier, Remote capture, File manager, Image viewer, Settings, Calender, Alarm, Calculator, Sound recorder, FM radio, SIM toolkit, Bluetooth, Camera, Audio Player, Sedentary reminder, Browser, Profiles, Pedometer, Sleep Monitor, Quick response, Anti lost, Facebook, Twitter, Video player, Video recorder.

3. Bluetooth párosítás okostelefonjával

Bluetooth-os párosítás okostelefonja és az óra között az alábbi módon történjen :

1. Az Óra bekapcsolása után a Bluetooth menüpontban bekapcsolja a Láthatóságot.
2. Okostelefonján szintúgy bekapcsolja a Bluetooth majd az "A1" nevű kapcsolatra rákoppintunk és párosítjuk.

Ahhoz, hogy a fent leírt funkciók rendeltetésszerűen működjenek, érdemes Bluetooth párosítás után minden engedélyt megadni az órának *(ezt a telefon fel is kínálja)*

Az applikáció innen tölthető le: [A1 okosóra \(piros\) APP](#)

Az applikációt az alábbi módon tudjuk telepíteni okos készülékünkre :

1. Az óra menüjében keresünk egy világoskék(türkiz) ikont, melyben egy apró QR kód van illesztve, koppintsunk rá.
2. Koppintás után az óra teljesen képernyőjén megjelenik egy QR kód, azt scanneljük le okostelefonjakkal majd a felkínált weboldarról töltjük le az alkalmazást.
3. Letöltés és telepítés után szintén adjunk meg minden engedélyt az órának, illetve a telefonon belül.
4. A "Push master switch" opciót aktiváljuk, így az órán megfognak jelenni a Mi általunk kijelölt alkalmazások értesítései.

Technikai adatok és felszereltség:

- Kártyafüggetlen készülék GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Használható bármely magyar szolgáltató hálózatán – Hívásindítás, hívásfogadás (Android, iOS, SIM mód)
- SMS küldés, fogadás (Android, SIM mód)
- Telefonkönyv, hívásinfó szinkronizálás (Android, iOS, SIM mód)
- Eseményértesítések fogadása a csatlakoztatott telefonról, SMS, e-mail, Facebook...stb. A telefonunkra érkező eseményekről értesítést kapunk egyenesen az óránkra, így nem maradunk le semmiről (Android)
- Zenelejátszó
- Telefon zenetár vezérlése (Android)
- Beépített fényképezőgép
- Fényképnézegető
- Telefon kamera távoli vezérlés (Fotókészítés a csatlakoztatott telefontal az óráról vezérelve, exponálva)
- 39,62mm átmérőjű TFT HD LCD érintőképernyős kijelző
- 32GB-ig bővíthető memória-TF kártya
- RAM/ROM: 64MB/128MB
- CPU: MTK6260A
- 380mAh Lithium-Polymer akkumulátor
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Alvásfigyelő
- Lépésszámláló

- Emlékeztető funkció
- QR kód a menüben (Az egyes funkciókhoz szükséges applikációt ezen kód beolvasásával tölthetjük le telefonunkra)
- Lopásgátló/Elvesztésgátló (Ha a telefonunk a bluetooth hatótávolságon kívül kerül, az óránk azonnal jelez) Android
- Hangfelvevő
- Ébresztőóra
- Naptár
- Rozsdamentes acél keret
- USB töltő